



Serie de HP LaserJet Pro MFP M127

Ideal para oficinas que necesitan una impresora MFP asequible con todas las funciones para imprimir, copiar, escanear y enviar por fax documentos empresariales con calidad profesional. Imprima desde casi cualquier lugar, usando un smartphone, tablet y PC. Ethernet le permite compartir esta impresora MFP en una red.



Impresora HP LaserJet Pro MFP M127fw



Impresora HP LaserJet Pro MFP M127fn

Gestione elementos esenciales con una MFP asequible y conectada a la red.

- Gestione fácilmente su impresora MFP desde la pantalla táctil a color de 7,6 cm (3 pulg)². Use el panel de control intuitivo y simple para configurar proyectos fácilmente y comenzar a imprimir de inmediato.
- Acabe proyectos rápidamente: imprima hasta 20 ppm y obtenga la primera página en tan sólo 9,5 segundos con la Tecnología de encendido instantáneo. Utilice el alimentador automático de documentos de 35 páginas para aprovechar al máximo su tiempo.
- Copie fácilmente ambas caras del documento de identidad u otros documentos pequeños en la parte frontal de una sola página.
- Siga el ritmo del negocio con una impresora MFP que imprime, copia, envía faxes y escanea.

Imprima según sus necesidades: desde su smartphone, tablet y PC ^{1,3}.

- Amplíe el alcance de su impresión. Configure, imprima y comparta fácilmente con la conectividad inalámbrica y Ethernet¹.
- Conéctese a su impresora inalámbrica en un momento mediante la impresión directa inalámbrica ^{2,4}.
- Imprima desde su dispositivo móvil con capacidad de impresión integrada o la aplicación y el software de HP ePrint¹.
- Imprima desde casi cualquier lugar con AirPrint™³.

Empiece a trabajar sin retrasos: esta rápida impresora ofrece facilidad de uso y ahorros en energía.

- Instale con facilidad. Configure y comience rápidamente con HP Smart Install, sin necesidad de CD⁵. Imprima de inmediato.
- Dedique menos tiempo a su impresora MFP y más tiempo a sus clientes. Imprima, copie y escanee a altas velocidades para seguir el ritmo del negocio.
- Ahorre energía con las tecnologías de encendido instantáneo de HP y de Encendido/Apagado automático de HP⁶.

¹ La impresión local requiere que el dispositivo móvil y la impresora estén en la misma red o tengan una conexión inalámbrica directa a la impresora. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. Las operaciones inalámbricas son solo compatibles con operaciones de 2,4 GHz. La impresión remota requiere una conexión de Internet a una impresora de HP conectada a la Web. Puede ser que se requiera una aplicación o un software. La banda ancha inalámbrica requiere un contrato separado para la entrega de servicios para dispositivos móviles. Compruebe con su proveedor de servicios la disponibilidad y el área de cobertura en su zona. Visite hp.com/go/mobileprinting para más detalles. ² Solo disponible en la impresora HP LaserJet Pro MFP M127fw. ³ AirPrint es compatible con OS X® Lion, OS X Mountain Lion y los siguientes dispositivos con iOS 4.2 o posteriores: iPad® (todos los modelos), iPhone® (3GS o versión posterior) y iPod touch® (3ª generación o posterior). Funciona con las impresoras habilitadas para AirPrint de HP y requiere que la impresora esté conectada a la misma red que su OS X o su dispositivo iOS. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. OS X, iPad, iPhone e iPod touch son marcas comerciales de Apple® Inc. registradas en los EE. UU. y en otros países. AirPrint™ y el logo de AirPrint son marcas comerciales de Apple Inc. ⁴ Puede ser necesaria una aplicación o un dispositivo para usar la red directa inalámbrica de HP. Para obtener más información, consulte hpconnected.com. El rendimiento inalámbrico depende del entorno físico y de la distancia desde el punto de acceso. ⁵ HP Smart Install funciona solo con Microsoft® Windows®. ⁶ La Tecnología de encendido/apagado automático de HP depende de la impresora y la configuración; puede requerir una actualización de firmware. Información de la tecnología de encendido instantáneo comparada con productos que usan fusión tradicional.



Serie de HP LaserJet Pro MFP M127

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Funciones	Impres, copia, escáner, fax
Tecnología de impresión	Láser
Lenguajes de impresora estándar	PCLm/PCLmS
Velocidad de impresión	Negro A4: Hasta 20 ppm; Impresión de la primera página en negro: En sólo 9,5 segundos
Opciones de impresión a doble cara	Manual (soporte para controlador suministrado)
Resolución de impresión	Negro (óptima): Hasta 600 x 600 ppp;
Resolución de la tecnología de impresión	FastRes 600; FastRes 1200
Funciones del software inteligente de la impresora	M127fn: Smart Install, Encendido/Apagado automático de HP, HP ePrint, Apple AirPrint™, Servidor Web incorporado; M127fw: Smart Install, Encendido/Apagado automático HP, HP ePrint, Apple AirPrint™, impresión directa inalámbrica, servidor Web incorporado;
Ciclo de servicio	Mensual, A4: Hasta 8000 páginas
Volumen de páginas mensuales recomendado	De 250 a 2000
Capacidad del alimentador automático de documentos	Estándar, 35 hojas
Gramajes de soportes admitidos, ADF	De 60 a 90 g/m²
Velocidad de copiado	Negro (A4): Hasta 20 cpm
Resolución de copiado	Negro (texto y gráficos): Hasta 600 x 600 ppp
Número máximo de copias	Hasta 99 copias
Cambio de tamaño de copiadora	De 25 a 400%
Funciones del software inteligente de la copiadora	Hasta 99 copias múltiples; Reducción y ampliación de 25 a 400%; Contraste (más claro/más oscuro); Resolución (calidad de copia), copia de ID
Tipo de digitalización	Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF) Escanee a doble cara ADF: No
Velocidad de escaneado (A4)	Hasta 7 ppm (en blanco y negro), hasta 5 ppm (en color)
Escaneado en color	Sí
Resolución del escáner	Mejorada: Hasta 1200 ppp; Hardware: Hasta 1200 x 1200 ppp; Óptica: Hasta 1200 ppp
Niveles de escala de grises/Profundidad en bits	256; 24 bits
Formato de archivos escaneados	El software de escaneo de Windows admite los formatos de archivo: JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG; El software de escaneo de Mac admite los formatos de archivo: TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, PDF buscable, RTF, TXT
Modos de entrada de datos para escaneado	Exploración mediante una aplicación de exploración HP LaserJet o software compatible con TWAIN o WIA
Versión Twain	Versión 1.9
Tecnología de exploración	(CIS) Sensor de imagen de contacto
Tamaño máximo de escaneo	Superficie plana: 216 x 297 mm
Funciones estándar de envío digital	Escanear en correo electrónico con software HP; Escanear en aplicación con software HP; Escanear a archivo con software HP
Velocidad de fax	Hasta 33.6 kbps
Resolución del fax	Blanco y negro, modo óptimo: Hasta 300 x 300 ppp; Blanco y negro, modo estándar: 203 x 98 ppp
Características de fax	Memoria de fax (A4): Hasta 500 páginas; Compatible con reducción automática de fax: Sí; Rellamada automática: Sí; Envío diferido de faxes: Sí; Admite detección de timbre distintivo: Sí; Admite reenvío de faxes: Sí; Admite sondeo de fax: Sí; Admite modo de teléfono fax: Sí; Admite barrera basura: Sí; Capacidad máxima para números de marcación rápida: Hasta 100 números; Interfaz de PC admitida: Sí; Admite capacidad de recuperación remota: Sí; Admite auricular de teléfono: No
Conectividad estándar	M127fn: Puerto USB 2.0 de alta velocidad; puerto de red Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporado; M127fw: Puerto USB 2.0 de alta velocidad; puerto de red Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporado; 802.11b/g/n inalámbrica;
Capacidad de integración en red	Por medio de redes TCP/IP 10/100 Base-T integradas
Protocolos de red admitidos	A través de una solución de red integrada: TCP/IP, IPv4, IPv6; Impresión: LPD (solo compatible con cola de impresión sin formato); Detección: SLIP, Bonjour, detección de servicios web; Configuración de la IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Enlace local sin estado y a través del router, con estado completo a través de DHCPv6); Administración: SNMPv1, HTTP; HP ePrint
Capacidad inalámbrica	M127fn: No; M127fw: Sí, WiFi 802.11b/g/n integrada;
Capacidad de impresión móvil	M127fn: HP ePrint, Apple AirPrint™, Aplicaciones móviles; M127fw: HP ePrint, impresión directa inalámbrica, Apple AirPrint™, Aplicaciones móviles;
Panel de control	M127fn: LCD de 2 líneas; Botones (arriba, abajo, OK, cancelar, atrás, configuración, número de copia, oscura/clara, copia mono, menú copiar, ePrint, iniciar Fax, configuración de Fax, teclas numéricas de 0 - 9, *, -, @, #, *, alimentación); 3 luces de indicador LED (atención, lista, alimentación); M127fw: Pantalla gráfica en color (CGD), táctil de 7,6 cm, 960 x 240 píxeles, con retroiluminación; botones (Inicio, Cancelar, Ayuda, flechas derecha/izquierda, Atrás); Luces indicadoras LED (Lista, Error, Inalámbrica);
Memoria estándar	128 MB
Velocidad del procesador	600 MHz
Tipos de soporte admitidos	Papel (normal, LaserJet), sobres, transparencias, etiquetas, postales
Tamaños de material admitidos	A4; A5; sobres (ISO, DL, C5, B5)
Soportes a medida: tamaños	De 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Pesos de papel por recorrido del papel	Bandeja 1: De 60 a 163 g/m²
Manejo de impresión	Bandeja de entrada 150 hojas; Bandeja de salida de 100 hojas boca abajo; Opciones de doble cara: Manual (soporte para controlador suministrado); Alimentador de sobres: Sí, 10 (en bandeja 1); Bandejas de papel estándar: 1; Capacidad de entrada: Capacidad máxima de entrada:Hasta 150 hojas, Hasta 10 sobres; Capacidades de salida: Capacidad máxima de salida: Hasta 100 hojas

Contenido de la caja	CZ181A: Impresora HP LaserJet Pro MFP M127fn; Cartucho introductorio negro HP LaserJet (~ 700 páginas) previamente instalado; Guía de instalación, guía de introducción, guía del usuario, prospecto de ayuda, guía de la garantía; Documentación y software de la impresora en CD; Cable de alimentación; Cable de teléfono CZ183A: Impresora HP LaserJet Pro MFP M127fw; Cartucho introductorio negro HP LaserJet (~ 700 páginas) previamente instalado; Guía de instalación, guía de introducción, guía del usuario, prospecto de ayuda, guía de la garantía; Documentación y software de la impresora en CD; Cable de alimentación; cable USB; Cable de teléfono
Consumibles	CF283A HP 83A Black Original LaserJet Toner Cartridge
Sistemas operativos compatibles	La instalación de todo el software es compatible con: Windows 8 (82 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 o superior); La instalación de los controladores solo es compatible con: Windows Server 2012; Windows Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows Server 2008 R2 (x 64) (SP1), Windows Server 2008 (Standard Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows Server 2003 (32 bits/64 bits) (SP1 o superior), Windows XP (64 bits) (SP 2 y superior); Mac OS X v10.6.8 o superior; Linux: Compruebe el soporte en línea para Linux: hplipopensource.com/hplip-web/install.html
Requisitos mínimos del sistema	PC: Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 o superior); 200 MB de espacio disponible en disco duro necesario (CD y paquete de Web); 400 MB de espacio disponible en disco duro necesario (espec. en caja para Smart Install); 512 MB de RAM instalada; CD-ROM/DVD o Internet; puerto de red o USB Mac: Mac OS X v10.6; Procesador PowerPC G4, G5 o Intel® Core™; 500 MB de espacio libre en el disco duro; CD-ROM/DVD-ROM o Internet; puerto de red o USB
Administración de impresoras	HP Device Toolbox, alertas de estado (instalación predeterminada)
Gestión de la seguridad	M127fn: Servidor Web incorporado para red protegido por contraseña; Cambio de contraseña de comunidad SNMPv1; M127fw: Servidor Web incorporado para red protegido por contraseña; 802.11: WEP, WPA, WPA2; Cambio de contraseña de comunidad SNMPv1;
Alimentación	Tipo de fuente de alimentación: Fuente de alimentación incorporada Requisitos de alimentación: Voltaje de entrada: de 220 a 240 VCA (+/- 12%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Número de consumo eléctrico típico (TEC): 0,633 kWh/semana Consumo energético, descripción: 480 vatios (impresión), 186 vatios (copia desde el AAD), 4,5 vatios (preparada), 8,1 vatios (reposo/apagado automático), 0,1 vatios (apagado manual). Consumo eléctrico típico (TEC): 0,633 kWh/semana. Tecnología con funciones de ahorro de energía: Tecnología HP Auto-On/Auto-Off
Nivel de ruido	Emisiones de potencia acústica: 6,0 B (A) Presión acústica Emisiones: 49 dB (A)
Entorno de funcionamiento operativo	Temperatura operativa: límites: 17,5 a 25°C Temperatura operativa recomendada: 17,5 a 25°C Temperatura de almacenamiento: límites: De -20°C a 60°C Humedad recomendada: Entorno operativo: de 30 a 70% HR Rango de humedad en inactividad: de 10 a 90% de HR Humedad operativa, límites: De 10 a 80% RH
Homologaciones del producto	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 - Clase B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, FCC Title 47 CFR, Parte 15 Clase B / ICES-003, número 5, GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMC Directive 2004/108/EC (Europa), o aprobaciones de EMC según requiera cada país.; Homologaciones de seguridad: IEC 60950-1:2005 +A1 (Internacional), EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 (UE), IEC 60825-1:2007, licencia de GS (Europa), EN 60825-1:2007 (Dispositivo láser/LED clase 1), Directiva de baja tensión 2006/95/EC con Marca CE (Europa), u otras aprobaciones de seguridad según requiera cada país.; ENERGY STAR: Sí
Dimensiones (An x F x Al)	Dimensiones del producto: M127fn: 420 x 365 x 309 mm; M127fw: 421 x 365 x 309 mm; Medidas máximas del producto: 420 x 438 x 309 mm Dimensiones del paquete: 597 x 332 x 408 mm
peso del producto	9,1 kg
Garantía	Un año de garantía limitada. La garantía puede variar según las leyes de cada país. Visite hp.com/support para informarse sobre las opciones de soporte y servicio de HP premiadas de su región.
Opciones de servicio y soporte	UH757E Care Pack HP de 3 años con intercambio al siguiente día para Impresoras LaserJet UH761E HP Care Pack de 3 años con intercambio estándar para impresoras LaserJet. (UH757E: solo Austria, Países Bálticos, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, Reino Unido, Chequia, Grecia, Hungría, Polonia y Eslovaquia. UH761E: Todos los países de EMEA)

Cuente con asistencia segura para crear la mejor imagen posible. Podemos ayudarle a mejorar su entorno de impresión y creación de imágenes, proteger su inversión en IT y aumentar su empresa—con asistencia experta que es asequible, personal y a la medida de sus necesidades a través del servicio HP Care Pack.

Si desea más información, visite nuestra página web, <http://www.hp.com>

Serie de HP LaserJet Pro MFP M127

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento. Todos los nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África Enero 2014 4AA5-0502ESE